

# Daten und Fakten

## NACHRÜSTSATZ VARTA ELEMENT



### VARTA ELEMENT 3/S2 UND 6/S2 SIND NACHRÜSTBAR!

Erweitern Sie Ihren VARTA element Energiespeicher der Serie S2:

- ▶ Erhalten Sie eine Kapazität von 9,6 kWh und erhöhen ihre Systemleistung auf 3,0kW
- ▶ Ab der Seriennummer 123XXXXXX können Sie Ihren VARTA element 3/S2 oder VARTA element 6/S2 direkt auf VARTA element 9/S2 nachrüsten.

### BESTELLEN SIE IHREN NACHRÜSTSATZ:

#### Nachrüstatz VARTA element 3/S2 auf 9/S2

Bestehend aus:

- ▶ Nachrüstkit (DC/DC Wandler, Anschlusskabel)
- ▶ 2 x 3,2 kWh Batteriemodule

VKB-Nummer:

- ▶ 37000 718 009

#### Nachrüstatz VARTA element 6/S2 auf 9/S2

Bestehend aus:

- ▶ Nachrüstkit (DC/DC Wandler, Anschlusskabel)
- ▶ 1 x 3,2 kWh Batteriemodul

VKB-Nummer:

- ▶ 37000 718 010



### LEISTUNG DES SYSTEMS NACH DER NACHRÜSTUNG

Nominale Batteriekapazität	▶ 9,6 kWh
Systemleistung	▶ 3,0 kW
Leistungserweiterung	▶ 3,6 kW
(Entladen für 6 min. in einem Entladezyklus)	
Nutzbare Speicherkapazität	▶ 8,6 kWh
Energiemanagementsystem	▶ EMS VS-Pro
Maße (B x H x T) in mm	▶ 600 x 1.176 x 500
Gewicht inkl. Batteriemodule	▶ 185 kg
Schutzklasse	▶ IP22
Netzanschluss	▶ 400 V AC, 3-phasig, 50 Hz
Netzformen	▶ TN-Netze; TT-Netze